



## CAD-1 ( 1 S<sub>0</sub> )

*Carrier-Admission-Device*

### Technische Daten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bauform                      | Tischgerät               |
| Länge, Breite, Höhe, Gewicht | 155 x 83 x 30, ca. 175 g |
| Anwendung                    | ISDN Least Cost Routing  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Netzteil               | mitgeliefertes Steckernetzteil 15 V AC/AC 3 VA   |
| ISDN-Anschluß          | 1 RJ-45 S <sub>0</sub> -Anlagenanschluß oder S <sub>0</sub> -Mehrgeräteanschluß<br>1 RJ-45 zu TK-Anlagen und zu ISDN-Endgeräte |
| D-Kanal-Protokolle     | DSS1 (Euro-ISDN)   |
| Serielle Schnittstelle | DB9 SUB-D 9 polig Stecker  |
| Konfiguration          | Plug & Play Funktion   |
| Diagnosemöglichkeit    | Selbsttest beim Start. Remoteeinwahl via ISDN, Trace und Protokolle  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Leistungsmerkmale | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ höchste Transparenz für nachgeschaltete TK-Anlagen</li> <li>➤ fernwartbar via ISDN</li> <li>➤ Passwortschutz gegen unberechtigten Zugriff</li> <li>➤ Plug &amp; Play durch selbsttätige Konfiguration mit Remote-Server</li> <li>➤ Optimale Verwaltung durch Router-Management-System</li> <li>➤ Verwaltung von 30 Carrier</li> <li>➤ Fallback auf bis zu zwei Carrier</li> <li>➤ Transparenz für Datenübertragung auf dem Datenkanal (E-Cash)</li> <li>➤ umfangreiche Speicherung von Statistikwerten( Routingquoten, Erreichbarkeit)</li> <li>➤ Gebührensimulation</li> <li>➤ Programmupdate über serielle Schnittstelle oder ISDN-Fernwartung</li> <li>➤ Routing-Deaktivierung und Transparenzschaltung über Tastenbedienung; Aktivierung über Remotezugriff</li> <li>➤ einfache Handhabung</li> <li>➤ integriertes D-Kanal-Tracing und Schicht 1 Messung</li> <li>➤ geringer Stromverbrauch</li> </ul> |
|-------------------|---|

|              |  |
|--------------|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CAD-1</li> <li>➤ Netzteil incl. Anschlussleitungen</li> </ul> |
|--------------|--|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Zulassung | CE 0197 X |
| Garantie  | 6 Monate  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Ratotec GmbH<br>Cockerillstr.100<br>D-52222 Stolberg | Tel. 02402-98088-0<br>Fax 02402-98088-8 | http:// www.ratotec.de<br>e-Mail: info@ratotec.de | Stand: Juni 2000<br><br>Technische Änderungen vorbehalten |
|--|---|---|---|