



Ratotec GmbH 52222 Stolberg

SMS-Control^â

Funktion:

Die **SMS-Control^â**-Box empfängt und sendet SMS-Nachrichten. Mit Kurznachrichten vom Mobiltelefon lassen sich Ausgänge des Gerätes schalten und bei Veränderung der Eingangskontakte werden automatisch SMS-Nachrichten gesendet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der initiierten Abfrage der Ein- und Ausgänge durch SMS. Jeder Eingang bzw. Ausgang kann per PC-Software über serielle Schnittstelle konfiguriert werden.

Anwendungsgebiete:

- Alarmanlagen
- Home-Automation
- Kfz-Steuerungen
- Prozessleitsysteme / Störmeldungen
- Heizungssteuerungen
- Automaten-Füllstand
- Schließanlagen
- etc.

Gehäusevarianten:

Je nach Anwendungsfall kann das System in verschiedenen Gehäusevarianten (z.B. Unterputz, Montage auf Hutschiene, etc.) geliefert werden.

Technische Daten:

Anwendung	Steuerungen per SMS / Statusübermittlung der Eingänge per SMS
Anzahl Ausgangskontakte	8 (konfigurierbar)
Anzahl Eingangskontakte	8 (konfigurierbar)
Netzbetreiber GSM	D-Netz / E-Netz SIM Card
Schaltleistung der Ausgänge	1A 125V/250 V DC/AC
Serielle Schnittstelle	SUB-D 9 polig Stecker
Konfiguration	per PC-Software (mitgeliefert)
Abmessungen Box (LxBxH)	160 x 85 x 30 mm
Netzteil	Steckernetzteil 12..18 V DC/AC 4,5 VA
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SMS-Control^â Box ➤ Netzteil ➤ GSM-Antenne ➤ PC-Software ➤ Serielles Kabel 1,5m ➤ Anschlusskabel ➤ Benutzerhandbuch

Ratotec GmbH Cockerillstr.100 D-52222 Stolberg	Tel. 02402-98088-0 Fax 02402-98088-88	http:// www.ratotec.de e-Mail: info@ratotec.de	Stand: 1. Juli 2001 Technische Änderungen vorbehalten
--	--	--	--